АО „ТЕЛАСИ“ სს „თელასი“

№ 1-05/2277

№ _____ზე

"03" 07 2012

შპს „ევროსტილი XXI“ დირექტორს

ბატონ ა. გრიგოლიშვილს

თქვენი 29.06 2012 №1-05/2277 წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ დატვირთული საინვესტიციო და სარემონტო საპროექტო საქმიანობიდან გამომდინარე ს.ს. „თელასი“ ამჟამად ვერ ახერხებს თქვენს მიერ მოთხოვნილ საპროექტო სამუშაოს შესრულებას. გთხოვთ, პროექტი დაუკვეთოთ სხვა ლიცენზირებულ საპროექტო ორგანიზაციას, რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში კონსულტაციას გაუწევს ს.ს „თელასის“ შესაბამისი საექსპლუატაციო რაიონის წარმომადგენელი. პროექტის დასრულების შემდეგ შესათანხმებლად უნდა შემოიტანოთ ს.ს „თელასის“ საპროექტო სამსახურში.

პატივისცემით,
ტექნიკური დირექტორი ჟ შ. ქობალია

შემსრულებელი:
განვითარებისა და ინვესტიციების
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

გ. ჯინჭარაძე

ტელ: 2 77 97 72

597 53 46 48

საქართველო, თბილისი, 0154 ვანის ქ.3
Грузия, Тбилиси 0154, ул. Ванская 3
Тел.: +995 (32) 225 52 11; Факс: +995 (32) 277 99 81

ქ. თბილისი

შეასრულა: შ.პ.ს. „სირიუსის" დირექტორი: /თ. ბოდოქია/

შეათანხმა:

ელექტროტექნიკური ნაწილი

მისამართი: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანის მიმდებარე ტერიტორია ბე-
ლუძსა და შ.პ.ს. „ბელიტას" შორის. —შ.პ.ს. „ევროსტილი XXI "

შესასრულებელი სამუშაოს დასახელება:

მშენებლობის წარმოებისათვის ს/ს „თელასის" კუთვნილი მ/ძ-ის (ნავ) მიწისქვეშა საკაბელო ქსელის გადატანა–რეკონსტრუქცია. (ძ/ს „დიღომი I" – შიდ№13, შიდ№31)

ინქ. დამპროექტებელი: ი. ბიჭინაძე

2012 წლის 9 ივლისი.

განმარტებითი ბარათი

პროექტი დამუშავდა შპს. „ევროსტილიXXI“-ს 2012 წლის 5 ივლისის მომართვის თანახმად, რომელიც ეხება დ. აღმაშენებელის ხეივანის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ნაკვეთი №034/514) არსებული მ/მ-ის (6კვ) მიწისქვეშა საკაბელო ქსელის გადატანა-რეკონსტრუქციას, რომელიც გამოვდინება ქ/ს „დიდომი-1“-დან ფიდერი №13-ის და ფიდერი №31-ის სახით.

გათხაროს საკაბელო არხი პოზიცია №3 და პოზ. №4-ს შორის (იხილეთ ფურცელი №4) ქუჩის ბორდიურიდან 1მ-ის დაცილებით ნაკვ. №034/513 და ნაკვ. №034/514-ის მხარეს. მოეწყოს საკაბელო ბალიში ფხვიერი მიწით, მიწისქვეშა კომუნიკაციების გადაკვეთის ადგილებში ჩაიდოს პოლიმერასტიკატის სქელკედლიანი დამცავი მილი, რომელშიდაც შემდგომ გატარდეს სამონტაჟო ძალ. კაბელები. მიწის გათხრის სამუშაოები შესრულდეს ფრთხილად, ხელის საშუალებით, რომ არ დაზიანდეს რაიმე სახის მიწისქვეშა კომუნიკაცია და თბტიკურ-ბოჭკოვანი ტელეკომუნიკაციის საკაბელო ქსელი, თუ ასეთი არსებობს აღნიშნულ ტერიტორიაზე.

ჩაიდოს ძალოვანი კაბელი NA2XSEY2(3*150)მმ2 კვეთის (2 კაბელი), მოეყაროს ფხვიერი მიწა, ამოღებული გრუნტი, დაედოს სასიგნალო პოლიეთილენის ლენტა, დაეყაროს ღორღისა და ხრეშის ნარევი და დაიტკეპნოს.

შპს. „ბელიტას“ და შპს. „მოდერნ ვილას“ შორის პოზ. №1-ში და შპს. „ევროსტილი “-ის კუთვნილ ტერიტორიაზე პოზიცია №2-ში ჩაიჭრას მიწისქვეშა არსებული ორი კაბელი, რომელთა კვეთებია АПᲗ(3*150)მმ2.

პოზიცია №3 და პოზ. №4-ში ძალოვან კაბელებს გაუკეთდეს ბოლოები და შეერთება არსებული ძველი და ახლადჩადებული კაბელებისა განხორციელდეს გადამყვანი შემაერთ. ქურობის TRAJ12/3*150-240-ის საშუალებით.

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები შესრულდეს ПУЭ-ს და СНИП-ის ნორმების შესაბამისი პუნქტების დაცვით.

შენიშვნა: სამშენებლო—სამონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე პროექტი შეთანხმდეს ს/ს „თელასის“ შესაბამის განყოფილებასთან. სამუშაოების დაწყება ეცნობოს ამავე ორგანიზაციის შესაბამის სამსახურებს, რათა მათ გაუწონ ზედამხედველობა სამუშაოების მიმდინარეობას.

შ.პ.ს „ევროსტილიXXI“	
ფურც.№	ფურც. რაოდ.
2	4

ძირითადი მოწყობილობის და მასალების ჯამური სპეციფიკაცია

№	დასახელება	მარკა,ტიპი	განზ.ერთ	რაოდ	შენიშვნა
1	კაბელი ძალ. ალუმინის ძარღვით 6კვ. NA2XSEY	(3*150)მმ2	მ	130	
2	ქურო გადაბმის მ/ძ-ის TRAJ	12/3*150-240	კომპლ.	4	
3	მილი დამცავი პოლიპროპილენის სქელკედლიანი	Φ100მმ	მ	24	
1	ღორღისა და ხრეშის ნარევი	Φ(10-40)მმ	კუბ.მეტ.	4,5	
5	ლენტა სასიგნალო პოლიეთილენის	40მმ-ნი	მ	65	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

